








LR-MB-30

Gateway LoRa™/Wi-Fi per moduli di irrigazione

LR-MB-30 è un gateway LoRa™ / Wi-Fi che si collega a un router Internet per gestire fino a 30 moduli: LR-IP, LR-IP-FL, LR-IS-FL (irrigazione), LR-FL (contatore volumetrico) e LR-MS (sensori). Trasferisce la programmazione, le impostazioni e i controlli manuali inseriti all'interno della piattaforma MySOLEM ai vari moduli. LR-MB-30 collega i moduli ovunque siano situati entro un raggio fino a 800 metri, aiutandovi a gestire i vostri spazi verdi localmente o in remoto. In caso di interruzione di internet (es. cambio di router o lavori), le vostre installazioni rimangono connesse a LR-MB-30 via Bluetooth®. Il gateway LR-MB-30 (LoRa™ / Wi-Fi) esiste in 2 versioni che collegano 10 moduli o 30 moduli.

Portata	5x E PIÙ*	Connessioni	  
Moduli	30	Controllo	  
Alimentazione	12V 		

Lungo raggio

Avete un grande parco e fate fatica a mantenerlo?
Con LR-MB-30, programmate i sensori e i moduli dal vostro ufficio per una manutenzione ottimale dei vostri spazi verdi.

Cavo di estensione!

Se avete una cattiva ricezione radio a causa del posizionamento specifico del vostro parco, la prolunga da 5M o 10M vi aiuta a mettere l'antenna del LR-MB-30 sul tetto del vostro stabile, per ottenere una ricezione perfetta.



DIMENSIONI

Larghezza: 8 cm
Altezza: 8 cm
Profondità: 1,27 cm

INSTALLAZIONE

Trasformatore esterno (230/12VDC)
Temperature di funzionamento: da 0°C
a 50°C

FUNZIONAMENTO

Wi-Fi 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA, WEP
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy
Comunicazione con radio LoRa™

* Gamma variabile a seconda della configurazione dell'installazione